

Integ E Series

The Power Extender

EBS-B2K5-B

EBS-S5K1/7K5/10K/12K/15K/17K/20K/23K/25K-B

- Kapacita: 2.56-76.8kWh
- typ článků: LiFePO₄ (50Ah)
- Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A
- Design pro stohování: Snadná instalace a rozšíření
- Záruka: 10 let*



EBS-B2K5-B

Úložný systém	EBS-S5K1-B	EBS-S7K5-B	EBS-S10K-B	EBS-S12K-B	EBS-S15K-B	EBS-S17K-B	EBS-S20K-B	EBS-S23K-B	EBS-S25K-B
Počet modulů	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jmenovitá energie [kWh]	5.12	7.68	10.24	12.80	15.36	17.92	20.48	23.04	25.60
Využitelná energie [kWh]	4.61	6.91	9.22	11.52	13.82	16.13	18.43	20.74	23.04
Jmenovitá kapacita [Ah]	50								
Jmenovité napětí [V]	102.4	153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6	460.8	512.0
Rozsah napětí [V]	89.6-116.8	134.4-175.2	179.2-233.6	224.0-292.0	268.8-350.4	313.6-408.8	358.4- 467.2	403.2-525.6	448.0-584.0
Doporučený nabíjecí/vybíjecí proud [A]	25 / 25								
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud [A]	50 / 50								
Hmotnost [KG]	90	122	154	186	218	250	282	314	346
Rozměry [Š×H×V mm]	650x350x487	650x350x621	650x350x755	650x350x889	650x350x1023	650x350x1157	650x350x1291	650x350x1425	650x350x1559
Stupeň ochrany	IP54								
Záruka	10 let (výkonnostní záruka)*								
Provozní teplota [°C]	0~55 (nabíjení) / -10~55 (vybíjení)								
Relativní vlhkost [%]	5~95 (bez kondenzace)								
Nadmořská výška [m]	2000								
Typ článku	LiFePO ₄								
Propojení modulů	Série / Pevné připojení s pozičním zařízením								
Metoda instalace	Stohovatelné a maximálně 3 klastry paralelně								
Komunikace	CAN s konektorem RJ45								
Certifikace	CE/IEC62619/UN38.3								
Certification	CE/IEC62619/UN38.3								

EBS-S20K-B, S23K-B & S25K-B EBS-S20K-B, S23K-B & S25K-B only suitable to MHT inverters and others for all hybrid inverters;

Schopné paralelního propojení pro větší kapacitu.

* Podrobnosti naleznete v záruce souvisejícího produktu.

** Podrobnosti naleznete v záruce na baterie Solinteg.

*** Pro bezpečnost přísně dodržujte instalační pokyny.

**** Baterie prosím připevněte pomocí nástěnného držáku pro zabránění převrácení.

***** Podrobnější údaje naleznete v uživatelské příručce.